

Nos variateurs 1000W et 2000W en esclave 0-10V pour 1 zone de régulation sont spécialement conçus pour la variation de lampes au LED de marque CBM.

- Fonction manuelle avec sa molette de réglage.
- Réglage du mini 1% avec potentiomètre interne.
- Régulable de 0.2% à 100% sans clignotement/scintillement.

(Photo non-contractuelle).



Référence	ECO-5A	ECO-10A
Désignation	Gradateur 0-10V	Gradateur 0-10V
Consommation Nominale Nb de Zone	1100W – 5Amps / 1 zone	2200W – 10Amps / 1 zone
Charge de puissance	Recommandé à 80% de la charge nominale soit <u>1000W</u>	Recommandé à 80% de la charge nominale soit <u>2000W</u>
Entrée	120/208/230/240 VAC	
Quantité maximale en tubes installés	60 tubes de 18W réglable	110 tubes de 18W réglable
Régulation	de 0.2% à 100% sans scintillement (<i>luminaire de marque CBM</i>)	
Mode	Esclave	
Fonction	0-10V	
Tension/Fréquence	230 VAC - 50 Hz	
Dimensions	220mm x 90mm x 180mm	
Protection Eau - Choc	IP20 – IK10	
Garantie	2 ans (<i>contre tout défaut manufacturier</i>)	